

CV Tabelle des Zusatzcontrollers

HINWEIS: Je nachdem in welcher Bank (0 - 10) die zu programmierende Funktion liegt, muss vor der CV Programmierung die CV1021 mit dem Wert entsprechend der Nummer der Bank programmiert werden!
Der Controller benutzt also oft Mal die CVs 980 - 1019 aus der Spalte "CV #3". Die CVs aus den Spalten "CV #1" und "CV #2" werden üblicherweise von SUSI-Soundmodulen genutzt.

D445 H0

CV #1	CV #2	CV #3	Bank	Bit7 (128)	Bits (64)	Bits (32)	Bit4 (16)	Bits (8)	Bits (4)	Bits (2)	Bit0 (1)	Bedeutung	Default
897										x	x	Slave Nummer 1-3	3
898												Reserviert	0
899												Reserviert	0
900	940	980	0	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	Hersteller ID NMIRA	162
901	941	981	0							22_PWM		Hersteller Subversion	2
902	942	982	0	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 1 Funktion Vorwärts, Ein	129
903	943	983	0	F23_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 1 Funktion Vorwärts, Ein	32
904	944	984	0	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 1 Funktion Vorwärts, Ein	0
905	945	985	0	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 1 Funktion Vorwärts, Ein	0
906	946	986	0	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 1 Funktion Rückwärts, Ein	128
907	947	987	0	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 1 Funktion Rückwärts, Ein	0
908	948	988	0	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 1 Funktion Rückwärts, Ein	0
909	949	989	0	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 1 Funktion Rückwärts, Ein	0
910	950	990	0	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 1 Funktion Vorwärts, Aus	0
911	951	991	0	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 1 Funktion Vorwärts, Aus	64
912	952	992	0	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 1 Funktion Vorwärts, Aus	0
913	953	993	0	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 1 Funktion Vorwärts, Aus	0
914	954	994	0	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 1 Funktion Rückwärts, Aus	0
915	955	995	0	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 1 Funktion Rückwärts, Aus	0
916	956	996	0	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 1 Funktion Rückwärts, Aus	0
917	957	997	0	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 1 Funktion Rückwärts, Aus	0
918	958	998	0	-	-	-	Fahrt	Stand	PWM2	Effekt	Ausblend.	Ausgang 1 Effekt Flags	0
919	959	999	0	-	PWM2 rück	PWM2 vor	0	1	0	0	0	Ausgang 1 Effekt Nummer / Funkt.Nr.	40
920	960	1000	0	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 2 Funktion Vorwärts, Ein	64
921	961	1001	0	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 2 Funktion Vorwärts, Ein	0
922	962	1002	0	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 2 Funktion Vorwärts, Ein	0
923	963	1003	0	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 2 Funktion Vorwärts, Ein	0
924	964	1004	0	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 2 Funktion Rückwärts, Ein	0
925	965	1005	0	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 2 Funktion Rückwärts, Ein	0
926	966	1006	0	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 2 Funktion Rückwärts, Ein	0
927	967	1007	0	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 2 Funktion Rückwärts, Ein	0
928	968	1008	0	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 2 Funktion Vorwärts, Aus	0
929	969	1009	0	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 2 Funktion Vorwärts, Aus	0
930	970	1010	0	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 2 Funktion Vorwärts, Aus	0
931	971	1011	0	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 2 Funktion Vorwärts, Aus	0
932	972	1012	0	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 2 Funktion Rückwärts, Aus	0
933	973	1013	0	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 2 Funktion Rückwärts, Aus	0
934	974	1014	0	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 2 Funktion Rückwärts, Aus	0
935	975	1015	0	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 2 Funktion Rückwärts, Aus	0
936	976	1016	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Ausgang 2 Effekt Flags	0
937	977	1017	0	-	PWM2 rück	PWM2 vor	0	1	0	0	0	Ausgang 2 Effekt Nummer	0
938	978	1018	0	Test Modus	Analog_DC Vorrang	Sequenz 1 Flanke / Schritt						Richtung über Vist oder Vsol	0
939	979	1019	0									Mod Konf. 2, wenn Duff, dann Re-Init	0
900	940	980	1									Hersteller ID NMIRA	0
901	941	981	1									Hersteller Subversion	1
902	942	982	1	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 3 Funktion Vorwärts, Ein	128
903	943	983	1	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 3 Funktion Vorwärts, Ein	0
904	944	984	1	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 3 Funktion Vorwärts, Ein	0
905	945	985	1	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 3 Funktion Vorwärts, Ein	0
906	946	986	1	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 3 Funktion Rückwärts, Ein	129
907	947	987	1	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 3 Funktion Rückwärts, Ein	32
908	948	988	1	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 3 Funktion Rückwärts, Ein	0
909	949	989	1	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 3 Funktion Rückwärts, Ein	0
910	950	990	1	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 3 Funktion Vorwärts, Aus	0
911	951	991	1	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 3 Funktion Vorwärts, Aus	0
912	952	992	1	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 3 Funktion Vorwärts, Aus	0
913	953	993	1	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 3 Funktion Vorwärts, Aus	0
914	954	994	1	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 3 Funktion Rückwärts, Aus	0
915	955	995	1	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 3 Funktion Rückwärts, Aus	64
916	956	996	1	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 3 Funktion Rückwärts, Aus	0
917	957	997	1	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 3 Funktion Rückwärts, Aus	0
918	958	998	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Ausgang 3 Effekt Flags	0
919	959	999	1	-	PWM2 rück	PWM2 vor	0	1	0	0	0	Ausgang 3 Effekt Nummer	0
920	960	1000	1	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 4 Funktion Vorwärts, Ein	0
921	961	1001	1	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 4 Funktion Vorwärts, Ein	0
922	962	1002	1	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 4 Funktion Vorwärts, Ein	0
923	963	1003	1	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 4 Funktion Vorwärts, Ein	0
924	964	1004	1	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 4 Funktion Rückwärts, Ein	64
925	965	1005	1	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 4 Funktion Rückwärts, Ein	0
926	966	1006	1	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 4 Funktion Rückwärts, Ein	0
927	967	1007	1	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 4 Funktion Rückwärts, Ein	0
928	968	1008	1	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 4 Funktion Vorwärts, Aus	0
929	969	1009	1	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 4 Funktion Vorwärts, Aus	0
930	970	1010	1	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 4 Funktion Vorwärts, Aus	0
931	971	1011	1	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 4 Funktion Vorwärts, Aus	0
932	972	1012	1	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 4 Funktion Rückwärts, Aus	0
933	973	1013	1	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 4 Funktion Rückwärts, Aus	64
934	974	1014	1	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 4 Funktion Rückwärts, Aus	0
935	975	1015	1	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 4 Funktion Rückwärts, Aus	0
936	976	1016	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Ausgang 4 Effekt Flags	0
937	977	1017	1	-	PWM2 rück	PWM2 vor	0	1	0	0	0	Ausgang 4 Effekt Nummer	0
938	978	1018	1	Ausgang 8	Ausgang 7	Ausgang 6	Ausgang 5	Ausgang 4	Ausgang 3	Ausgang 2	Ausgang 1	Analog Funktion vorwärts	0
939	979	1019	1	Ausgang 8	Ausgang 7	Ausgang 6	Ausgang 5	Ausgang 4	Ausgang 3	Ausgang 2	Ausgang 1	Analog Funktion rückwärts	0
900	940	980	2									PKIO Produkt-SubID	0
901	941	981	2									PKIO Produkt-ID Byte0	0
902	942	982	2	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 5 Funktion Vorwärts, Ein	0
903	943	983	2	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 5 Funktion Vorwärts, Ein	1
904	944	984	2	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 5 Funktion Vorwärts, Ein	0
905	945	985	2	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 5 Funktion Vorwärts, Ein	0
906	946	986	2	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 5 Funktion Rückwärts, Ein	0
907	947	987	2	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 5 Funktion Rückwärts, Ein	0
908	948	988	2	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 5 Funktion Rückwärts, Ein	0
909	949	989	2	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 5 Funktion Rückwärts, Ein	0
910	950	990	2	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 5 Funktion Vorwärts, Aus	0
911	951	991	2	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 5 Funktion Vorwärts, Aus	0
912	952	992	2	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 5 Funktion Vorwärts, Aus	0
913	953	993	2	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 5 Funktion Vorwärts, Aus	0
914	954	994	2	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 5 Funktion Rückwärts, Aus	0
915	955	995	2	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 5 Funktion Rückwärts, Aus	0
916	956	996	2	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 5 Funktion Rückwärts, Aus	0
917	957	997	2	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 5 Funktion Rückwärts, Aus	0
918	958	998	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Ausgang 5 Effekt Flags	0
919	959	999	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Ausgang 5 Effekt Nummer	0
920	960	1000	2	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 6 Funktion Vorwärts, Ein	0
921	961	1001	2	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 6 Funktion Vorwärts, Ein	0
922	962	1002	2	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 6 Funktion Vorwärts, Ein	0
923	963	1003	2	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 6 Funktion Vorwärts, Ein	0
924	964	1004	2	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 6 Funktion Rückwärts, Ein	0
925	965	1005	2	F15_on	F								

917	957	997	3	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 7 Funktion Rückwärts Aus	0	
918	958	998	3					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 7 Effekt Flags	0	
919	959	999	3									Ausgang 7 Effekt Nummer	0	
920	960	1000	3	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 8 Funktion Vorwärts Ein	0	Rot hinten
921	961	1001	3	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 8 Funktion Rückwärts Ein	64	
922	962	1002	3	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 8 Funktion Vorwärts Ein	0	
923	963	1003	3	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 8 Funktion Rückwärts Ein	0	
924	964	1004	3	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 8 Funktion Rückwärts Ein	0	
925	965	1005	3	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 8 Funktion Rückwärts Ein	0	
926	966	1006	3	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 8 Funktion Rückwärts Ein	0	
927	967	1007	3	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 8 Funktion Rückwärts Ein	0	
928	968	1008	3	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 8 Funktion Vorwärts Aus	0	
929	969	1009	3	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 8 Funktion Vorwärts Aus	32	
930	970	1010	3	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 8 Funktion Vorwärts Aus	0	
931	971	1011	3	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 8 Funktion Vorwärts Aus	0	
932	972	1012	3	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 8 Funktion Rückwärts Aus	0	
933	973	1013	3	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 8 Funktion Rückwärts Aus	0	
934	974	1014	3	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 8 Funktion Rückwärts Aus	0	
935	975	1015	3	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 8 Funktion Rückwärts Aus	0	
936	976	1016	3					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 8 Effekt Flags	0	
937	977	1017	3									Ausgang 8 Effekt Nummer	0	
938	978	1018	3			Ausgang 22	Ausgang 21	Ausgang 20	Ausgang 19	Ausgang 18	Ausgang 17	Analog Funktion vorwärts	1	
939	979	1019	3			Ausgang 22	Ausgang 21	Ausgang 20	Ausgang 19	Ausgang 18	Ausgang 17	Analog Funktion rückwärts	2	
900	940	980	4									IC_Firmware_Minor		
901	941	981	4									IC_Firmware_Major		
902	942	982	4	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 9 Funktion Vorwärts Ein	16	Führerstand vorne
903	943	983	4	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 9 Funktion Vorwärts Ein	0	
904	944	984	4	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 9 Funktion Vorwärts Ein	0	
905	945	985	4	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 9 Funktion Vorwärts Ein	0	
906	946	986	4	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 9 Funktion Rückwärts Ein	16	
907	947	987	4	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 9 Funktion Rückwärts Ein	0	
908	948	988	4	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 9 Funktion Rückwärts Ein	0	
909	949	989	4	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 9 Funktion Rückwärts Ein	0	
910	950	990	4	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 9 Funktion Vorwärts Aus	0	
911	951	991	4	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 9 Funktion Vorwärts Aus	8	
912	952	992	4	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 9 Funktion Vorwärts Aus	0	
913	953	993	4	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 9 Funktion Vorwärts Aus	0	
914	954	994	4	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 9 Funktion Rückwärts Aus	0	
915	955	995	4	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 9 Funktion Rückwärts Aus	0	
916	956	996	4	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 9 Funktion Rückwärts Aus	0	
917	957	997	4	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 9 Funktion Rückwärts Aus	0	
918	958	998	4					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 9 Effekt Flags	0	
919	959	999	4									Ausgang 9 Effekt Nummer	0	
920	960	1000	4	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 10 Funktion Vorwärts Ein	32	Führerstand hinten
921	961	1001	4	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 10 Funktion Vorwärts Ein	0	
922	962	1002	4	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 10 Funktion Vorwärts Ein	0	
923	963	1003	4	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 10 Funktion Vorwärts Ein	0	
924	964	1004	4	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 10 Funktion Rückwärts Ein	32	
925	965	1005	4	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 10 Funktion Rückwärts Ein	0	
926	966	1006	4	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 10 Funktion Rückwärts Ein	0	
927	967	1007	4	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 10 Funktion Rückwärts Ein	0	
928	968	1008	4	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 10 Funktion Vorwärts Aus	0	
929	969	1009	4	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 10 Funktion Vorwärts Aus	0	
930	970	1010	4	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 10 Funktion Vorwärts Aus	0	
931	971	1011	4	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 10 Funktion Vorwärts Aus	0	
932	972	1012	4	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 10 Funktion Rückwärts Aus	0	
933	973	1013	4	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 10 Funktion Rückwärts Aus	0	
934	974	1014	4	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 10 Funktion Rückwärts Aus	0	
935	975	1015	4	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 10 Funktion Rückwärts Aus	0	
936	976	1016	4					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 10 Effekt Flags	0	
937	977	1017	4									Ausgang 10 Effekt Nummer	0	
938	978	1018	4	S_inv	S_on	Copy	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Ausgang 17 Funktion vorwärts an	33	Führerpult vorne
939	979	1019	4	S_inv	S_on	Copy	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Ausgang 17 Funktion rückwärts an	0	S=00 aus
900	940	980	5	S_inv	S_on	Copy	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Ausgang 17 Funktion vorwärts aus	0	S=01 an
901	941	981	5	S_inv	S_on	Copy	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Ausgang 17 Funktion rückwärts aus	0	S=10 aus
902	942	982	5	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 11 Funktion Vorwärts Ein	0	S=11 an inv.
903	943	983	5	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 11 Funktion Vorwärts Ein	0	Copy=1 -> Ausgung n wird kopiert
904	944	984	5	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 11 Funktion Vorwärts Ein	0	
905	945	985	5	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 11 Funktion Vorwärts Ein	0	
906	946	986	5	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 11 Funktion Rückwärts Ein	8	
907	947	987	5	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 11 Funktion Rückwärts Ein	0	
908	948	988	5	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 11 Funktion Rückwärts Ein	0	
909	949	989	5	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 11 Funktion Rückwärts Ein	0	
910	950	990	5	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 11 Funktion Vorwärts Aus	0	
911	951	991	5	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 11 Funktion Vorwärts Aus	0	
912	952	992	5	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 11 Funktion Vorwärts Aus	0	
913	953	993	5	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 11 Funktion Vorwärts Aus	0	
914	954	994	5	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 11 Funktion Rückwärts Aus	0	
915	955	995	5	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 11 Funktion Rückwärts Aus	0	
916	956	996	5	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 11 Funktion Rückwärts Aus	0	
917	957	997	5	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 11 Funktion Rückwärts Aus	0	
918	958	998	5					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 11 Effekt Flags	0	
919	959	999	5									Ausgang 11 Effekt Nummer	0	
920	960	1000	5	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 12 Funktion Vorwärts Ein	0	
921	961	1001	5	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 12 Funktion Vorwärts Ein	0	
922	962	1002	5	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 12 Funktion Vorwärts Ein	0	
923	963	1003	5	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 12 Funktion Vorwärts Ein	0	
924	964	1004	5	F7_on	F6_on	F5_on	F4_on	F3_on	F2_on	F1_on	F0_on	Ausgang 12 Funktion Rückwärts Ein	0	
925	965	1005	5	F15_on	F14_on	F13_on	F12_on	F11_on	F10_on	F9_on	F8_on	Ausgang 12 Funktion Rückwärts Ein	0	
926	966	1006	5	F23_on	F22_on	F21_on	F20_on	F19_on	F18_on	F17_on	F16_on	Ausgang 12 Funktion Rückwärts Ein	0	
927	967	1007	5	F31_on	F30_on	F29_on	F28_on	F27_on	F26_on	F25_on	F24_on	Ausgang 12 Funktion Rückwärts Ein	0	
928	968	1008	5	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 12 Funktion Vorwärts Aus	0	
929	969	1009	5	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 12 Funktion Vorwärts Aus	0	
930	970	1010	5	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 12 Funktion Vorwärts Aus	0	
931	971	1011	5	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 12 Funktion Vorwärts Aus	0	
932	972	1012	5	F7_off	F6_off	F5_off	F4_off	F3_off	F2_off	F1_off	F0_off	Ausgang 12 Funktion Rückwärts Aus	0	
933	973	1013	5	F15_off	F14_off	F13_off	F12_off	F11_off	F10_off	F9_off	F8_off	Ausgang 12 Funktion Rückwärts Aus	0	
934	974	1014	5	F23_off	F22_off	F21_off	F20_off	F19_off	F18_off	F17_off	F16_off	Ausgang 12 Funktion Rückwärts Aus	0	
935	975	1015	5	F31_off	F30_off	F29_off	F28_off	F27_off	F26_off	F25_off	F24_off	Ausgang 12 Funktion Rückwärts Aus	0	
936	976	1016	5					PWM2	Effekt	Ausblend.	Einblend.	Ausgang 12 Effekt Flags	0	
937	977	1017	5									Ausgang 12 Effekt Nummer	0	
938	978	1018	5	S_inv	S_on	Copy	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Ausgang 18 Funktion vorwärts an	0	Führerpult hinten
939	979	1019	5	S_inv	S_on	Copy	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Ausgang 18 Funktion rückwärts an	35	
900	940	980	6	S_inv	S_on	Copy	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Ausgang 18 Funktion vorwärts aus	0	
901	941	981	6	S_inv	S_on	Copy	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Funkt./Ausg.	Ausgang		

904	944	984	7											Verdampfer Maximaldampf	0	
905	945	985	7	-	-	H	H	H	H	H	H	H	H	Verdampfer Heizer PWM Stand	0	
906	946	986	7			H	H	H	H	H	H	H	H	Verdampfer Heizer PWM Fahren	0	
907	947	987	7											Sound/Vollst	0	
908	948	988	7												0	
909	949	989	7												0	
910	950	990	7												0	
911	951	991	7												0	
912	952	992	7												0	
913	953	993	7												0	
914	954	994	7												0	
915	955	995	7												0	
916	956	996	7												0	
917	957	997	7												0	
918	958	998	7												0	
919	959	999	7												0	
920	960	1000	7												0	Dachlüfter
921	961	1001	7												0	Dachlüfter
922	962	1002	7												0	
923	963	1003	7												0	
924	964	1004	7										1+SUSI Analog	Dachlüfter Modus	0	
925	965	1005	7												0	
926	966	1006	7												0	
927	967	1007	7												0	
928	968	1008	7												0	
929	969	1009	7												0	
930	970	1010	7												0	
931	971	1011	7												0	
932	972	1012	7												0	
933	973	1013	7												0	
934	974	1014	7												0	
935	975	1015	7												0	
936	976	1016	7												0	
937	977	1017	7												0	
938	978	1018	7	S Inv	S On		F	F	F	F	F	F	F	Ausgang 20 Funktion vorwärts	0	
939	979	1019	7	S Inv	S On		F	F	F	F	F	F	F	Ausgang 20 Funktion rückwärts	0	
900	940	980	8	S Inv	S On		F	F	F	F	F	F	F	Ausgang 20 Funktion vorwärts aus	0	
901	941	981	8	S Inv	S On		F	F	F	F	F	F	F	Ausgang 20 Funktion rückwärts aus	0	
902	942	982	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	PWM1_0	PWM1_0	Ausgang 1 Dimmung 1	128	Spitzenlicht vorne 2x
903	943	983	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	PWM2_0	PWM2_0	Ausgang 1 Dimmung 2	40	
904	944	984	8													
905	945	985	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	PWM1_0	PWM1_0	Ausgang 2 Dimmung 1	128	Spitzenlicht oben vorne
906	946	986	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	PWM2_0	PWM2_0	Ausgang 2 Dimmung 2	40	
907	947	987	8	PWM3_7	PWM3_6	PWM3_5	PWM3_4	PWM3_3	PWM3_2	PWM3_1	PWM3_0	PWM3_0	PWM3_0	Ausgang 4 PWM3	255	
908	948	988	8	PWM3_7	PWM3_6	PWM3_5	PWM3_4	PWM3_3	PWM3_2	PWM3_1	PWM3_0	PWM3_0	PWM3_0	Ausgang 3 Dimmung 1	128	Spitzenlicht hinten 2x
909	949	989	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	PWM2_0	PWM2_0	Ausgang 3 Dimmung 2	40	
910	950	990	8													
911	951	991	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	PWM1_0	PWM1_0	Ausgang 3 Reserved		
912	952	992	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	PWM2_0	PWM2_0	Ausgang 4 Dimmung 1	128	Spitzenlicht oben hinten
913	953	993	8	PWM3_7	PWM3_6	PWM3_5	PWM3_4	PWM3_3	PWM3_2	PWM3_1	PWM3_0	PWM3_0	PWM3_0	Ausgang 4 Dimmung 2	40	
914	954	994	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	PWM1_0	PWM1_0	Ausgang 5 Dimmung 1	255	
915	955	995	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	PWM2_0	PWM2_0	Ausgang 5 Dimmung 2	0	Grün vorne
916	956	996	8													
917	957	997	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	PWM1_0	PWM1_0	Ausgang 6 Dimmung 1	255	Grün hinten
918	958	998	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	PWM2_0	PWM2_0	Ausgang 6 Reserved	0	
919	959	999	8													
920	960	1000	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	PWM1_0	PWM1_0	Ausgang 7 Dimmung 1	128	Rot vorne
921	961	1001	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	PWM2_0	PWM2_0	Ausgang 7 Dimmung 2	0	
922	962	1002	8													
923	963	1003	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	PWM1_0	PWM1_0	Ausgang 8 Dimmung 1	128	Rot hinten
924	964	1004	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	PWM2_0	PWM2_0	Ausgang 8 Dimmung 2	0	
925	965	1005	8													
926	966	1006	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	PWM1_0	PWM1_0	Ausgang 9 Dimmung 1	128	Führerstand vorne
927	967	1007	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	PWM2_0	PWM2_0	Ausgang 9 Dimmung 2	0	
928	968	1008	8													
929	969	1009	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	PWM1_0	PWM1_0	Ausgang 9 Reserved	0	
930	970	1010	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	PWM2_0	PWM2_0	Ausgang 10 Dimmung 1	128	Führerstand hinten
931	971	1011	8													
932	972	1012	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	PWM1_0	PWM1_0	Ausgang 10 Dimmung 2	0	
933	973	1013	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	PWM2_0	PWM2_0	Ausgang 11 Dimmung 1	128	Maschinenraumbl.
934	974	1014	8													
935	975	1015	8	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	PWM1_0	PWM1_0	Ausgang 12 Dimmung 1	128	
936	976	1016	8	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	PWM2_0	PWM2_0	Ausgang 12 Dimmung 2	0	
937	977	1017	8													
938	978	1018	8	S Inv	S On		F	F	F	F	F	F	F	Ausgang 21 Funktion vorwärts	0	
939	979	1019	8	S Inv	S On		F	F	F	F	F	F	F	Ausgang 21 Funktion rückwärts	64	
900	940	980	9	S Inv	S On		F	F	F	F	F	F	F	Ausgang 21 Funktion vorwärts aus	0	
901	941	981	9	S Inv	S On		F	F	F	F	F	F	F	Ausgang 21 Funktion rückwärts aus	0	
902	942	982	9	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	PWM1_0	PWM1_0	Ausgang 13 Dimmung 1	0	
903	943	983	9	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	PWM2_0	PWM2_0	Ausgang 13 Dimmung 2	0	
904	944	984	9													
905	945	985	9	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	PWM1_0	PWM1_0	Ausgang 13 Reserved	0	
906	946	986	9	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	PWM2_0	PWM2_0	Ausgang 14 Dimmung 1	0	
907	947	987	9													
908	948	988	9	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	PWM1_0	PWM1_0	Ausgang 14 Reserved	0	
909	949	989	9	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	PWM2_0	PWM2_0	Ausgang 15 Dimmung 1	0	
910	950	990	9													
911	951	991	9	PWM1_7	PWM1_6	PWM1_5	PWM1_4	PWM1_3	PWM1_2	PWM1_1	PWM1_0	PWM1_0	PWM1_0	Ausgang 15 Reserved	0	
912	952	992	9	PWM2_7	PWM2_6	PWM2_5	PWM2_4	PWM2_3	PWM2_2	PWM2_1	PWM2_0	PWM2_0	PWM2_0	Ausgang 16 Dimmung 1	0	
913	953	993	9													
914	954	994	9	FX	PWM 3	PWM 4	PWM 3	PWM 2	PWM 1	PWM 0	PWM 0	PWM 0	PWM 0	Ausgang 17 Dimmung	32	Führerpult vorne
915	955	995	9	FX	PWM 3	PWM 4	PWM 3	PWM 2	PWM 1	PWM 0	PWM 0	PWM 0	PWM 0	Ausgang 18 Dimmung	32	Führerpult hinten
916	956	996	9	FX	PWM 5	PWM 4	PWM 4	PWM 3	PWM 2	PWM 1	PWM 0	PWM 0	PWM 0	Ausgang 19 Dimmung	0	
917	957	997	9	FX	PWM 5	PWM 4	PWM 3	PWM 2	PWM 1	PWM 0	PWM 0	PWM 0	PWM 0	Ausgang 20 Dimmung	0	
918	958	998	9	FX	PWM 5	PWM 4	PWM 3	PWM 2	PWM 1	PWM 0	PWM 0	PWM 0	PWM 0	Ausgang 21 Dimmung	0	
919	959	999	9	FX	PWM 5	PWM 4	PWM 3	PWM 2	PWM 1	PWM 0	PWM 0	PWM 0	PWM 0	Ausgang 22 Dimmung	0	
920	960	1000	9	S Inv	S On		F	F	F	F	F	F	F	Ausgang 22 Funktion vorwärts aus	0	
921	961	1001	9	S Inv	S On		F	F	F	F	F	F	F	Ausgang 22 Funktion rückwärts aus	0	
922	962	1002	9													
923	963	1003	9	F7_ein_inv	F6_ein_inv	F5_ein_inv	F4_ein_inv	F3_ein_inv	F2_ein_inv	F1_ein_inv	F0_ein_inv	F0_ein_inv	F0_ein_inv	Funktion Ein invertieren	0	
924	964	1004	9	F15_ein_inv	F14_ein_inv	F13_ein_inv	F12_ein_inv	F11_ein_inv	F10_ein_inv	F9_ein_inv	F8_ein_inv	F8_ein_inv	F8_ein_inv	Funktion Ein invertieren	0	
925	965	1005	9	F23_ein_inv	F22_ein_inv	F21_ein_inv	F20_ein_inv	F19_ein_inv	F18_ein_inv	F17_ein_inv	F16_ein_inv	F16_ein_inv	F16_ein_inv	Funktion Ein invertieren	0	
926	966	1006	9	F31_ein_inv	F30_ein_inv	F29_ein_inv	F28_ein_inv	F27_ein_inv	F26_ein_inv	F25_ein_inv	F24_ein_inv	F24_ein_inv	F24_ein_inv	Funktion Ein invertieren	0	
927	967	1007	9	F7_aus_inv	F6_aus_inv	F5_aus_inv	F4_aus_inv	F3_aus_inv	F2_aus_inv	F1_aus_inv	F0_aus_inv	F0_aus_inv	F0_aus_inv	Funktion Aus invertieren	0	
928	968	1008	9	F15_aus_inv	F14_aus_inv	F13_aus_inv	F12_aus_inv	F11_aus_inv	F10_aus_inv	F9_aus_inv	F8_aus_inv	F8_aus_inv	F8_aus_inv	Funktion Aus invertieren	0	
929	969	1009	9	F23_aus_inv	F22_aus_inv	F21_aus_inv	F20_aus_inv	F19_aus_inv	F18_aus_inv	F17_aus_inv	F					

[illegible]